



Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF

предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.



степень
защиты
IP20



-10
+50
°C
диапазон
рабочих
температур
окружающей
среды



гарантия
12
месяцев

- Никель-кадмиевый аккумулятор большой емкости (до 1500 мАч) гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме до 60 минут
- Диапазон подключаемой нагрузки до 25 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Функция переключения выходного напряжения
- Совместимость с разборными светильниками Navigator

ND-EF05



Световой поток и время работы в аварийном режиме, в зависимости от мощности светодиодного светильника:

Мощность светильника, Вт	Световой поток в аварийном режиме	Время работы в аварийном режиме, мин.
3	100%	60
6	90%	60
10	60%	60
20	30%	60
25	24%	60

Совместим с разборными светильниками Navigator.

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-EF05	3-25	220-240	0-120	никель-кадмиевый (Ni-Cd) 7,2 В	1500	60	24	1/20	4650074 61030 6