

Розетка электрическая с дистанционным управлением серии NRC

Внимание! Перед установкой и использованием розетки внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Розетка электрическая серии NRC торговой марки Navigator предназначена для дистанционного управления питанием электроприборов. Розетка предназначена для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В ($\pm 5\%$), 50 Гц ($\pm 2\%$). В комплекте к розетке прилагается пульт управления.

Коммутация нагрузки выполняется электромеханическим реле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NRC-S1-1V1-WH
Максимальная мощность, Вт	2500
Максимальный ток, А	10
Номинальное напряжение	250 В, 50 Гц
Заземление	да
Радиочастота управления, МГц	433,92
Радиус действия, м	30
Элемент питания пульта	1xA23, 12 В
Степень защиты	IP23
Температура эксплуатации, °С	-10...+40
Материал корпуса	пластик

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Розетка – 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.

Элемент питания А23, 12 В – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Питание к розетке должно подаваться через защитное устройство.

Розетку необходимо устанавливать вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся веществ.

Устройство необходимо эксплуатировать согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Запрещается подключать розетку к неисправной электропроводке.

Параметры питающей электросети, а также максимальная подключаемая мощность нагрузки должны соответствовать требованиям данного паспорта.

Запрещается разбирать розетку. Запрещается пользоваться розеткой при наличии повреждений корпуса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ

Перед установкой проверьте, что максимальная мощность нагрузки не превышает максимальную мощность розетки. Не используйте устройство вне помещений.

Вставьте дистанционную розетку в бытовую розетку, подключенную к сети питания 230 В, 50 Гц. Нажмите и удерживайте механический выключатель, расположенный на дистанционной розетке, в течение 5 секунд, до начала мигания красного индикатора. Нажмите кнопку «1», «2» или «3» на пульте для привязки пульта к дистанционной розетке.

Подключите нагрузку к дистанционной розетке. Используйте пульт для включения и отключения питания.

Для форматирования памяти дистанционной розетки необходимо:

- отключить питание от дистанционной розетки;
- нажать и удерживать выключатель дистанционной розетки;
- подать питание к дистанционной розетке и в течение 10 секунд удерживать выключатель;
- память отформатирована.

К каждой розетке возможно привязать до 5 пультов управления. К одному пульту можно привязать любое количество розеток. Также данный пульт может использоваться для управления патроном Navigator NRC-LH1-1V1-WH.

ХРАНИЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для утилизации передавать в специализированные организации, лицензированные местными органами власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований данного паспорта. Срок службы изделия не ограничен. Замена вышедшего из строя изделия осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека. Дата производства нанесена на корпусе изделия в формате ММГТГГ, где ММ – месяц изготовления, ГТГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД». Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.