

Электронный трансформатор для галогенных ламп 12 В

NT-EH-060-EN NT-EH-105-EN
NT-EH-150-PD NT-EH-200-PD NT-EH-250-PN

Назначение и основные сведения

Трансформатор предназначен для использования с галогенными лампами на напряжение 12 В.

| продуктовый код | NT-EH-060-EN | NT-EH-105-EN | NT-EH-150-PD | NT-EH-200-PD | NT-EH-250-PN |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| диапазон нагрузок, Вт | 20–60 | 20–105 | 50–150 | 70–200 | 80–250 |
| выходное напряжение, В | 11,3 | | | | |
| диапазон напряжений питания, В | 220–240 | | | | |
| вид нагрузки | галогенные лампы 12 В | | | | |
| потребляемый ток, А | 0,26 | 0,46 | 0,69 | 0,98 | 1,11 |
| частота, Гц | 50/60 | | | | |
| коэффициент мощности (λ) | >0.98 | | | | |
| максимальная температура на корпусе (tc), °C | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| диапазон температур окружающей среды (ta) °C | -20...+50 | | | | |
| диммируемый | – | – | + | + | – |

Правила установки и эксплуатации

- Для установки трансформатора рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.
Внимание! Не используйте трансформатор после сильного падения или при наличии внешних повреждений. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Во избежание нарушения работы трансформатора не следует устанавливать трансформатор вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах.
- Расстояние между электронным трансформатором и галогенной лампой должно быть не менее 20 см.
- Расстояние между двумя соседними электронными трансформаторами должно быть не менее 25 см.
- Трансформатор следует подключать к сети питания и к лампам только через клеммную колодку.
- Для использования с диммером предназначены трансформаторы мощностью 150 и 200 Вт.
- Длина провода питания не ограничена. Рекомендуемое сечение провода питания не менее 0.75 мм².
- Расстояние от трансформатора до подключаемого светильника не должно превышать 2 м.
Рекомендуемое сечение провода не менее 0.75 мм².
- При обнаружении неисправности, обесточьте трансформатор и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя трансформатора в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя трансформатора после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.
Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Информация об изготовителе

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD». Unit 8, 5th Floor, B Building, Xiamen International Shipping Center, № 91, Xiangyu Road, Huli District, Xiamen, Fujian, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД». Юнит 8, 5 Флор, Б Билдинг, Ксиамен Интернэйшнл Шиппинг Центр, № 91, Сяньгоу Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТ-ЛОГИСТИК», 127247, Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, 107/1.

Гарантийные обязательства

- На трансформаторы для галогенных ламп Navigator NT-EH предоставляется гарантия 12 месяцев, при условии соблюдения правил установки и использования трансформатора, а так же при предъявлении документов подтверждающих покупку изделия.
- Дата производства нанесена на корпусе трансформатора в формате НГГММ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.


Хранение и транспортировка

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 25 до +50°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Утилизация

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

Схема подключения



| Модель трансформатора | Дата изготовления (нанесена на корпусе) | Дата продажи | Штамп магазина |
|-----------------------|---|--------------|----------------|
| | | | |